

# Waterproof Keypad (clavier À@tanche) CZone (paysage)



Référence: 80-911-0162-00

La gamme de claviers étanches CZone dispose d'un rétroéclairage de circuit RVB à variateur dans un boîtier étanche IPx7 robuste, et est disponible en mode portrait et paysage.

Simplifiez l'installation du tableau de bord en éliminant l'encombrement du câblage grâce à un seul câble réseau. Montage à l'avant avec une seule scie cloche de 52 mm (2,05 pouces) ou à l'arrière pour obtenir l'apparence d'un tableau de bord en verre plat. Les claviers sont livrés avec une planche d'étiquettes standard pour l'étiquetage personnalisé des circuits.

- Étanche à l'immersion IPx7.
- LED de circuit en fonctionnement avec indication de défaut de fusible grillé.
- Rétroéclairage du circuit RVB à variateur.
- Profil bas avec 3 options de montage &ndash; à l'avant, à l'arrière et encastré.
- Montage facile de la scie cloche avec une seule connexion enfichable.

# Spécifications

## Spécifications générales

Connectivité NMEA 2000	1 x CAN Micro-C port
Interface	keypad
Couleur du rétroéclairage □	LED RGB à variateur
Tension alimentation	9-16 V via CAN
Montage	montage à l'avant et à l'arrière
Indice de protection	IPx7
Dimensions, HxIxP	77 x 107 x 32 mm
	3,0 x 4,2 x 1,3 pouces
Poids	0,115 kg
	0,3 livres
Normes	CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition Protected

## Spécifications techniques

Consommation puissance	max. 56 mA / standby 1,8 mA
Gamme de température (temp ambiante)	-15 °C à 55 °C
	5 °F
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement)	-40 °C à 85 °C
	-40 °F